

**Forza FX-2200 LCD - Bateria de respaldo con regulador de voltaje AVR, 2200VA/1200W, USB, Pantalla LCD, 8 Tomacorrientes**



**Modelo : FX-2200LCD**

**Fabricante : Forza**

**Precio : \$199.90**

Forza FX-2200 LCD - Bateria de respaldo con regulador de voltaje AVR, 2200VA/1200W, USB, Pantalla LCD, 8 Tomacorrientes

La Serie FX de Forza está diseñada para proteger a su computadora y a sus dispositivos periféricos de la corriente eléctrica. Su tamaño compacto está especialmente diseñado para espacios limitados de trabajo en oficinas o casas.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Pantalla LCD indica el estado de la UPS en tiempo real
- LCD con iluminación azul para fácil lectura
- Protección de poder para equipo de casa u oficina
- Regulador de voltaje (AVR), regula subidas y bajadas de tensión
- 8 tomas de salida - supresor de picos, respaldo de batería, AVR (6), supresión de picos solamente (2)
- Protección de red, fax y modem (RJ-45)
- Puerto USB para comunicación con PC
- Largo tiempo de respaldo
- Software de manejo incluido
- 660 Joules de protección
- Protección de línea coaxial

#### **Diseñado para**

Teatro en Casa / Servidores & Redes

#### **Especificaciones**

:

Capacidad

- VA/WA 2200VA/1200W

Entrada

- Rango de voltaje 81-145VAC
- Frecuencia 50/60Hz
- Voltaje 110/115/120VAC

Salida

- Regulación de voltaje + / - 10% (battery mode)
- Frecuencia 50Hz / 60Hz
- Regulación de frecuencia + / - 1 Hz (battery mode)
- Forma de onda de salida Onda senoidal modificada



## **Forza FX-2200 LCD - Bateria de respaldo con regulador de voltaje AVR, 2200VA/1200W, USB, Pantalla LCD, 8 Tomacorrientes**

### Bateria

- Tipo de batería 12V9Ah x 2pcs
  - Tiempo de respaldo con PC básica 45 min\*
  - Tiempo de recarga 6 horas al 90% después de estar completamente descargada
- Tiempo de Transferencia

- Típica 4-8ms (típica)

### Indicador

- Modelos de pantalla LCD El LCD siempre se encenderá cuando la unidad UPS esté en funcionamiento.
- Incluyendo en el modo de carga y en el modo de falla

### Alarma Sonora

- Modo de respaldo Suena cada 10 segundos
- Batería baja Suena cada segundo
- Sobrecarga Suena cada medio segundo
- Reemplazar batería Suena cada 2 segundos
- Falla Suena continuamente

### Protección

- Protección completa Descarga, Sobrecarga por cortocircuito, protección contra sobrecargas
- Dimensión 390 x 205 x 145 Peso

- Peso Neto 12.6 Kg. Ambiente

- Ambiente de operación 0 – 40°C, 0 – 90 % de humedad relativa (no condensada)
- Nivel de ruido Menos de 45dB Interfaz

- USB

### Sistema

- Familia Windows y Mac
-